

Signalumformer / - Verstärker 3 Kanäle mit Potentialtrennung auf 5V (TTL)

SU21

Merkmale:

- Signalverstärker / Pegel- umsetzer / wandler
- Übertragungsfrequenz 500kHz
- Ausgang 5VDC (TTL) / 3x 50mA
- pro Kanal eine Statusanzeige im Ausgang
- schnelle Schaltzeiten von 0,2µs/0,4µs
- Versorgung 24VDC
- für Tragschienenmontage TS35
- eindeutige Klemmenbeschriftung
- kleine Abmessungen
- Bauform 17,5mm, super flach
- PB - Power-Bus - fähig
- hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre Garantie



Beschreibung:

Die Geräte der Signalumformer Serie SU21 dienen zur Verstärkung und/oder Pegelumsetzung. Es stehen drei Kanäle zur Verfügung. Die Ausgänge sind zwischen Eingang und Versorgungsspannung potential getrennt. Eingang und Versorgungsspannung hingegen besitzen das gleiche Potential. Hochohmige 24V oder aber 5V, wie z.B. TTL-Signale, werden in belastbare 5V-Signale (TTL) übertragen. Eine LED in jedem Ausgang zeigt den Schaltzustand an. Die Geräte benötigen eine Versorgungsspannung von 24Vdc und sind aufrastbar auf Tragschiene.



Anwendung:

Signalumsetzung 24VDC (HTL) auf 5VDC (TTL)
Umsetzung hochohmiger Signale, Signalverstärkung

Bestellschlüssel:

Eingang:

SU21-1	24VDC (HTL)
SU21-2	5VDC (TTL)



Technische Daten

Hilfsenergie:

Versorgungsspannung : 19,2...30VDC
Leistungsaufnahme : 100mA + Last

Eingänge:

Schaltpegel:			Low	High
SU21-1	:	18...30VDC,	< 5V	> 18V
SU21-2	:	3,5...6,5VDC,	< 1V	> 3,5V
Überlastbarkeit	:	max. 40V		

Ausgänge:

Spannungsausgang : 5VDC
Stromausgang : max. 3 x 50mA
Schaltzeiten : Ein: 4µs, Aus: 0,2µs
Übertragungsfrequenz : 500kHz
Schaltart : TTL

Allgemeine Daten:

Arbeitstemperatur : 0...50°C
Lagertemperatur : -25...+85°C, es darf keine Betauung vor der Inbetriebnahme auftreten
MTBF : 280 Jahre Mean Time Between Failures -MTBF- gemäß EN 61709 (SN 29500).
Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C,
keine Belüftung, Dauerbetrieb
CE Konformität : EN 61326-1, EN 61000-4-2/3*/4/5/6*, EN 61000-6-4
* während der Störeinwirkung sind geringe Abweichungen möglich

Gehäuse:

Abmessungen BxHxT : 17,5mm Anreihgehäuse, 17,5x70,4x90,5mm (mit Klemmen)
Material : PA / V0
Schutzart : IP20
Anschluss : M3-Schraubklemmen 0,14 – 2,5mm², starr oder flexibel
Befestigung : Schnappbefestigung für Normschiene TS35
Einbaulage/Montage : beliebig
Gewicht : 64g

Sicherheitshinweise:

Vor einem Öffnen des Gerätes, ist dieses spannungsfrei zu schalten.

Während des Betriebes dieses Moduls können Teile, auch wenn nur Kleinspannung anliegt, durch zum Beispiel Shuntabgriffe, unter gefährlichen Spannungen stehen! Daher kann ein Nichtbeachten dieser Warnhinweise zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.

Es ist darauf zu achten, dass der Signalumformer nur von geschultem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen wird. Vor der Installation bzw. Inbetriebnahme sollte sich das Fachpersonal sorgfältig mit der Dokumentation des Gerätes vertraut gemacht haben.

Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse ist das Gerät unmittelbar zu ersetzen.



Auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Elektrizität (ESD) ist bei Montage des Gerätes zu achten.

Einbauhinweise:

Es ist darauf zu achten, dass das Gerät möglichst weit von starken Störquellen entfernt eingebaut wird. Dies können Magnetspulen, Transformatoren, Frequenzumrichter o. ä. sein.

Verdrahtungshinweise:

Alle Signal- und Steuerleitungen sollten abgeschirmt verdrahtet werden. Die Abschirmung ist großflächig auf Erdpotential zu legen. Steuer- und Signalleitungen niemals mit Last führenden Leitungen gemeinsam in einem Kabelkanal verlegen.

Beschränkte Garantie:

Die LEG Industrie-Elektronik GmbH garantiert hiermit, dass das Produkt über einen Zeitraum von fünf Jahren, ab Lieferdatum, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird.

Diese beschränkte Garantie ist nach Wahl der LEG beschränkt auf Reparatur oder Austausch für den ersten Endbenutzer des Gerätes. Folgeschäden oder etwaige anderweitige Ersatzansprüche, welche über die Funktionalität des Produktes hinaus gehen sind ausgeschlossen.

Gültigkeit hat diese beschränkte Garantie nur, wenn das Produkt:

1. gemäß den von der LEG zur Verfügung gestellten Unterlagen und Anweisungen installiert und in Betrieb genommen wurde;
2. Die technische Konfiguration der Spannungsversorgung eingehalten wurde;
3. das Produkt seinem Ordnungsgemäßen Gebrauch bestimmt war;
4. keine erkennbaren für unzulässige Modifikationen, falsche Handhabung oder eigenmächtige Reparaturversuche ohne vorherige Absprache mit der LEG durchgeführt wurden.

Die Lieferungen erfolgen nach den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ empfohlen vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) e.V. .

Änderungen vorbehalten: